

Bekendtgørelse om anmeldelse af oplag af litiumionbatterier samt BESS med litiumionbatterier

I medfør af § 33, stk. 1 og stk. 6, nr. 2, og § 70, stk. 4, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 314 af 3. april 2017, og efter bemyndigelse i henhold til § 1 i bekendtgørelse nr. 1913 af 15. december 2015 om henlæggelse af beføjelsen til at fastsætte regler til Beredskabsstyrelsen og om klageadgang, fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre, at kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) oplyses om oplag af litiumionbatterier samt BESS med litiumionbatterier, jf. § 2, med henblik på at det kommunale redningsberedskab i givet fald kan tage højde herfor i forbindelse med rednings- og slukningsindsats.

Anvendelsesområde

§ 2. Bekendtgørelsen gælder for:

- 1) Oplag af fabriksnye og ikke udtjente litiumionbatterier med en samlet størrelse over 2.000 kWh i samme bygning, grundareal eller flydende konstruktion.
- 2) Oplag af udtjente litiumionbatterier med en samlet størrelse over 1000 kWh i samme bygning, grundareal eller flydende konstruktion.
- 3) BESS med litiumionbatterier med en samlet størrelse over 100 kWh i samme bygning.
- 4) BESS med litiumionbatterier med en samlet størrelse over 500 kWh i det fri, herunder i container eller under halvtag.

Stk. 2. Uanset mængderne i stk. 1 er følgende BESS med litiumionbatterier dog ikke omfattet af bekendtgørelsen:

- 1) BESS med litiumionbatterier i relation til én- og tofamillieshuse
- 2) BESS med litiumionbatterier midlertidigt opstillet i højst 6 uger.

Definitioner

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

- 1) BESS med litiumionbatterier: Battery Energy Storage System. Et energilagringssystem, som er baseret på litiumionbatterier. Installationen eller anlægget består af én eller flere battericeller til at oplagre energi.
- 2) Fabriksnye litiumionbatterier: Litiumionbatterier som endnu ikke er taget i anvendelse og som oplagres i original emballage.
- 3) Ikke-udtjente litiumionbatterier: Litiumionbatterier som ikke er fabriksnye, og som ikke aktuelt er koblet til et anlæg eller system.

- 4) Litiumionbatterier: Batterier baseret på litiumioner, der bevæger sig mellem anode og katode. Litiumionbatterierne kan være af forskellig art, størrelse og på forskellige stadier i batteriets levetid.
- 5) Oplag: En samlet mængde litiumionbatterier i en bygning, på et grundareal eller på en flydende konstruktion, herunder litiumionbatterier, som er koblet til lader, men ikke litiumionbatterier koblet til anlæg eller system.
- 6) Udtjente litiumionbatterier: Litiumionbatterier, der ikke er fuldt funktionsduelige og litiumionbatterier, der er afleveret til genanvendelse/genvinding/genbrug samt fejlbehæftede litiumionbatterier.

Ansvar

§ 4. Det påhviler den til enhver tid værende ejer henholdsvis bruger af en bygning, grundareal eller flydende konstruktion, hvor et oplag af litiumionbatterier eller BESS med litiumionbatterier, jf. § 2, ønskes etableret, at sikre, at denne bekendtgørelse overholdes.

Pligt til at anmelde til det kommunale redningsberedskab

§ 5. Ejer eller bruger af en bygning, grundareal eller flydende konstruktion, hvor et oplag af litiumionbatterier eller BESS med litiumionbatterier, jf. § 2, ønskes etableret efter den 31. december 2025, skal anmelde dette til kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab).

Stk. 2. Anmeldelsen skal af ejer eller bruger ske til kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) senest 4 uger inden etablering af oplag af litiumionbatterier eller BESS med litiumionbatterier, jf. § 2.

§ 6. Ændringer i det oplyste, jf. §§ 5 og 8, skal af ejer eller bruger af en bygning, grundareal eller flydende konstruktion, anmeldes til kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) snarest muligt.

Stk. 2. Ønskes et BESS med litiumionbatterier, jf. § 2, ændret, og denne ændring er væsentlig i forhold til risikoen for brandfare eller forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder, så skal der ske anmeldelse til kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) senest 4 uger inden ændring af oplag af litiumionbatterier eller BESS med litiumionbatterier.

§ 7. Reagerer kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) ikke inden 4 uger fra modtagelsen af anmeldelsen, kan etableringen af det anmeldte ske.

Stk. 2. En anmeldelse bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt inden 1 år fra anmeldelsen. Der skal således ske ny anmeldelse til kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) såfremt der skal ske etablering, jf. § 5 eller ændring, jf. § 6 af oplag af litiumionbatterier eller BESS med litiumionbatterier, jf. § 2.

§ 8. Ejer og bruger skal på anmodning fra kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) give alle relevante oplysninger.

Straf

§ 10. Overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2026.

§ 12. Fristen i § 5, stk. 2 og § 6, stk. 2, finder ikke anvendelse for oplysninger, der fremsendes til kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab) før den 1. februar 2026.

Beredskabsstyrelsen, den xx. november 2025

Kenneth Pedersen

/ Ane-Kirstine Birnbaum